

M2000-BT



AUTONOMNÍ ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA PRO KONTROLU PŘÍSTUPU
KONFIGURACE SMARTPHONEM



přijímač 433 MHZ
kódování AES128

2 vstupy
externí čtečky

pamět 2000
uživatelů



Aplikace M2000-BT pro programování a správu

Jednoduše, bezdrátově Smartphonem

Dosah cca 20 m

- jméno a příjmení uživatelů
- časové úseky vizualizace událostí
- přidělení uživatelských práv

Určeno pro Android a IOS



M2000-BT



KOMPATIBILNÍ ČTEČKY



MEGAPROX 8
čtečka UHF



EASYBKW
klávesnice Wiegand



LPROX
čtečka 125 KHz

LPROX-MF
čtečka Mifare®



MRRE-4-USB+
čtečka rádio
433 MHz

HLAVNÍ FUNKCE

- 2 externí vstupy pro čtečky
- integrovaný přijímač 433.920 MHz, kódování AES128 se SLIM+
- paměť 2000 uživatelů
- 4 přídatné vstupy
- 3000 událostí
- časové úseky
- funkce alarmu
- 1 připojení RS485

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

- napájení
- vstupy
- počet výstup. relé
- kapacita relé
- aktivace relé
- programování
- rozměry a váha
- časové úseky
- evidence událostí
- provozní teplota
- stupeň ochrany
- noční hodiny
- roční kalendář

12 VDC
1 přijímač 433.920 MHz
2 vstupy Wiegand 26,30,34, 37
2 nezávislá
1A
časové nebo bistabilní
bezdrátové, Smartphonem
115 x 90 x 40 mm - 200g
10, z toho 8 programovatelných
ano
-20°C / +55°C
IP44
ano